

Urin alarm MALEM MA

Alarmen er utviklet for behandling av sengevæting.

Den består av en alarmerhet som via en ledning knyttes til en føler.

Det skal kun få dråper urin til for å aktivere alarmen.

Barnet vekkes, går på toalettet og tømmer blæren.

På denne måten lærer barnet å kjenne igjen signalene som hjernen mottar når blæren trengs å tømmes. Barnet bør selv være aktivt med på behandlingen. Dvs. skifte på sengen, ta på tørre truser, fylle ut oppfølgings skjema osv.

En typisk behandling varer i 12 uker, men dette er individuelt.

Alarmen bør brukes til man har oppnådd 3-4 uker med sammenhengende tørre netter.

Bruk av Trusealarm MALEM MA

Det er viktig at barnet er motivert for behandlingen.

La barnet bli trygg på lyden som alarmen gir fra seg, dvs. få alarmen til å pipe noen ganger, før behandlingen begynner. For å utløse alarmen; ta litt spytt på fingeren og klem på føleren. Alarmen vil nå pipe.

For å stoppe alarmen; trykk inn knappen på siden av alarmen. Er føleren fortsatt våt vil den ikke slutte å pipe. Tørk av føleren, og klem inn knappen på nytt.

Det er ikke nødvendig å ta føleren ut av alarmen.

Føleren er en slidedel som er beregnet for én behandling. Rengjøring og urinkonsentrasjon vil påvirke levetiden til føleren.

Barnet må sove med t-skjorte og 2 truser.

Alarmen festes til nattøyet ved kragebenet, ved hjelp av sikkerhetsnålen på baksiden av alarmen. Legg ledningen på innsiden av t-skjorta, slik at ledningen ikke blir dratt i når barnet snur seg om natten. Føleren legges mellom to truser.

Hos jenter legges føleren i skrittet på trusen, hos gutter legges føleren foran på trusen.

Det anbefales at trusene sitter litt stramt. Sensoren er også utstyrt med en klemme som kan festes til trusen.

Generelt til foreldre:

Sov i nærheten av barnet så du også hører alarmen.

Vekk barnet hurtigst mulig, hvis det ikke selv våkner, og hjelp barnet ut på toalettet.

Våkner ikke barnet selv av alarmen, anbefaler vi at en voksen sover i samme rom som barnet, og vekker barnet med en gang alarmen går. Etter hvert vil barnet våkne selv, man får spredte tørre netter, hvor de våkner fordi de skal tisse, eller holder seg tørre natten i gjennom.

Man bør bruke alarmen til man har oppnådd minst 3 uker med sammenhengende tørre netter. Det er viktig at man overfor barnet understreker at man fortsatt er under behandling i denne perioden.

Rengjøring :

Det er viktig å vaske føleren regelmessig.

Føleren kan rengjøres med Zalo eller teknisk sprit.

Ikke kremsåper.

Skifting av batterier.

Apparatet bruker 3 stk. LR44 batterier. Batterienes levetid vil variere med antall alarmer pr. natt og pipingens varighet.

Nye batterier kan bestilles på salg@adl.no

